




Shelly

Shelly Wave Plug S



Легенда
A: Гнездо
B: Бутон S
C: Щепсел
D: LED индикаторен пръстен

За по-подробни инструкции за монтаж
<https://shelly.link/ShellyWavePlugS-KB+QR!>

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ И БЕЗОПАСНОСТ

Умен контакт Z-Wave® с измерване на мощност

ПРОЧЕТЕТЕ ПРЕДИ УПОТРЕБА
Този документ съдържа важна техническа информация и информация за безопасност относно Устройството, неговата безопасна употреба и монтаж.

▲ ВНИМАНИЕ! Преди да започнете инсталацията, моля, прочетете внимателно и изцяло това ръководство и всички други документи, придружаващи устройството. Неспазването на процедурите за инсталация може да доведе до неизправност, опасност за вашето здраве и живот, нарушение на закона или отказ от правна и/или търговска гаранция (ако има такава). Shelly Europe Ltd. не носи отговорност за загуби или щети в случай на неправилен монтаж или неправилна работа на това устройство поради неспазване на инструкциите за потребителя и безопасност в това ръководство.

ЗА УСТРОЙСТВОТО

Устройството е интелигентен щепсел/контакт с измерване на мощност и защита от прегряване, който позволява дистанционно управление на електрически уреди чрез мобилен телефон, таблет, компютър или система за домашна автоматизация.

- ▲ ВНИМАНИЕ!** Съвързвайте устройството само към електрическа мрежа и уреди, които отговарят на всички приложими разпоредби. Късо съединение в електрическата мрежа или който и да е уред, свързан към устройството, може да причини пожар, материални щети и токов удар.
- ▲ ВНИМАНИЕ!** Устройството може да се свързва и да управлява само електрически вериги и уреди, които отговарят на приложимите стандарти и норми за безопасност.
- ▲ ВНИМАНИЕ!** Не свързвайте устройството към уреди, които превишават посоченото максимално електрическо натоварване.
- ▲ ВНИМАНИЕ!** Незабавно изключете устройството от контакта, ако то изпуска дим, издава шум или има необичайна миризма.
- ▲ ВНИМАНИЕ!** Съвързвайте устройството само по начина, показан в тези инструкции. Всеки друг метод може да причини повреда и/или нараняване.
- ▲ ВНИМАНИЕ!** Веригата, в която работи устройството, трябва да бъде обезопасена с предпазен прекъсвач за кабели в съответствие с EN60898-1 (характеристика на изключване В или С, макс. 16 А номинален ток, мин. 6 kA прекъсваща способност, клас на ограничаване на енергията 3)
- ▲ ВНИМАНИЕ!** Не използвайте устройството, ако то показва признаци на повреда или дефект.
- ▲ ВНИМАНИЕ!** Не се опитвайте сами да обслужвате или ремонтирате устройството!
- ▲ ВНИМАНИЕ!** Продуктът е предназначен само за употреба на закрито.
- ▲ ВНИМАНИЕ!** Не позволявайте на деца да си играят с устройството, особено с бутон S. Дръжте устройствата за дистанционно управление на Shelly Wave (мобилни телефони, планшети, компютри) далеч от деца.
- ▲ ВНИМАНИЕ!** Не използвайте устройството във влажна среда. Не позволявайте на устройството да се намокри.
- ▲ ВНИМАНИЕ!** Пазете устройството от замърсявания и влага.
- ▲ ВНИМАНИЕ!** Не включвайте устройства едно в друго.
- ▲ ВНИМАНИЕ!** Не включвайте директно оборудване в устройството. Примери за директно оборудване включват трансформатори, зарядни устройства за батерии и др.
- ▲ ВНИМАНИЕ!** Не работете покрито.
- ▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Не използвайте устройството за захранване или управление на състоянието на включване/изключване на животоподдържащо оборудване.
- ▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Не използвайте устройството за работа с оборудване, когато неточното синхронизиране или случайните команди за включване/изключване могат да бъдат опасни. Примери за такова оборудване са сауни, солариуми, електрически одеяла и др.

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ:

Захранване: 220-230 V, 50 Hz
Консумирана мощност: < 0,7 W
Номинално импулсно напрежение: 2500 V
Максимално комутируемо напрежение AC: 230 V-
Максимален комутируем ток AC: 12 A
Макс. Изходна мощност: 2500 W (само резистивен товар)
Степен на замърсяване: 2
Степен на защита: IP20
Безжична връзка:
Протокол: Z-Wave
Процесор: S800
Честотна лента на Z-Wave: 868.4 MHz
Максимална радиочестотна мощност, предавана в честотен диапазон(и): < 25 mW
Обхват: до 40 м на закрито (131 фута)
Размери (В x Ш x Д): 44x44x70 ±0.5 мм / 1.73x1.73x2.75 ±0.02 инча

Тегло: 60 ±1 г / 2.08 ±0.04 унции
Съвместими контакти: CEE 7/1, CEE 7/3 (Тип F / Schuko) или CEE 7/5 (Тип E)
Съвместими щепсели: CEE 7/2, CEE 7/4 (Тип F / Schuko), CEE 7/7, CEE 7/16 (Тип C) или CEE 7/17
Работна среда температура: -20°C до 40°C / -5°F до 105°F
Влажност: от 30% до 70% относителна влажност
Максимална надморска височина: 2000 м / 6562 фута.

ВАЖНО ОТКАЗВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ

Безжичната комуникация на Z-Wave® може да не е винаги 100% надеждна. Това устройство не трябва да се използва в ситуации, в които животът и/или ценностите зависят единствено от неговото функциониране. Ако устройството не се разпознава от вашия шлюз или се показва неправилно, може да се наложи да промените типа на устройството ръчно и да се уверите, че вашият шлюз поддържа многоканални устройства Z-Wave Plus®.

ИЗХВЪРЛЯНЕ И РЕЦИКЛИРАНЕ

 Това се отнася за отпадъци от електрическо и електронно оборудване. Приложимо е в ЕС, САЩ и други страни да се събират отпадъците отделно. Този символ върху продукта или в придружаващата го литература показва, че продуктът не трябва да се изхвърля в контейнера за битови отпадъци. Shelly Wave Plug S трябва да се рециклира, за да се избегнат евентуални щети за околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци и за да се насърчи повторната употреба на материали и ресурси. Ваша отговорност е да изхвърлите устройството отделно от общите битови отпадъци, когато то вече е негодно за употреба.

КОД ЗА ПОРЪЧКА: QNPL-0A112EU

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

С настоящото Shelly Europe Ltd. декларира, че радиосъоръжението тип Wave Plug S е в съответствие с Директива 2014/53/EC, 2014/35/EC, 2014/30/EC, 2011/65/EC. Пълният текст на декларацията за съответствие с изискванията на ЕС е достъпен на следния интернет адрес:
<https://shelly.link/ShellyWavePlugS-DoC>

ПРОИЗВОДИТЕЛ:

S хели Европа ООД .
Адрес: бул. „Черни връх“ 103 , София 1407, България
Тел.: +359 2 988 7435 Имейл: zwave-shelly@shelly.cloud
Поддръжка: <https://support.shelly.cloud/>
Уебсайт: <https://www.shelly.com>
Промените в данните за контакт се публикуват от Производителя на официалния уебсайт: <https://www.shelly.com>
V 0.0.1

