



Shelly

Shelly Wave Plug S

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ И БЕЗОПАСНОСТТА

Z-Wave® интелигентен щепсел с измерване на мощността

ПРОЧЕТЕТЕ ПРЕДИ УПОТРЕБА

Този документ съдържа важна техническа информация и информация за безопасност относно Устройството, неговата безопасна употреба и инсталиране.

⚠ **ВНИМАНИЕ!** Преди да започнете инсталацията, моля, прочетете внимателно и изцяло това ръководство и всички други документи, придружаващи Устройството. Неспазването на процедурите за инсталиране може да доведе до неизправност, опасност за вашето здраве и живот, нарушение на закона или отказ от правна и/или търговска гаранция (ако има такава). По дяволите Европа ЕОД не носи отговорност за загуби или щети в случай на неправилна инсталация или неправилна работа на това устройство поради неспазване на инструкциите за потребителя и безопасността в това ръководство.

ЗА УСТРОЙСТВОТО

Устройството е интелигентен щепсел/изход с измерване на мощността и защита от прегряване, който позволява дистанционно управление на електрически уреди чрез мобилен телефон, таблет, компютър или система за домашна автоматизация.

⚠ **ВНИМАНИЕ!** Съвързвайте устройството само към електрическа мрежа и уреди, които отговарят на всички приложими разпоредби. Късо съединение в електрическата мрежа или който и да е уред, свързан към Устройството, може да причини пожар, материални щети и токов удар.

⚠ **ВНИМАНИЕ!** Устройството може да се свързва и управлява само към електрически вериги и уреди, които отговарят на приложимите стандарти и норми за безопасност.

⚠ **ВНИМАНИЕ!** Не свързвайте устройството към уреди, които надвишават определения максимален електрически товар.

⚠ **ВНИМАНИЕ!** Незабавно изключете Устройството от контакта, ако изпуска дим, издава шум или има необичайна миризма.

⚠ **ВНИМАНИЕ!** Съхранявайте устройството само по начина, показан в тези инструкции. Всеки друг метод може да причини повреда и/или нараняване.

⚠ **ВНИМАНИЕ!** Веригата, в която работи Устройството, трябва да бъде осигурена с кабелен защитен превключвател в съответствие с EN60898-1 (характеристика на изключване В или С, макс. 16 А номинален ток, мин. 6 kA номинален ток на прекъсване, енергиен ограничаващ клас 3)

⚠ **ВНИМАНИЕ!** Не използвайте Устройството, ако показва признаци на повреда или дефект.

⚠ **ВНИМАНИЕ!** Не се опитвайте сами да обслужвате или ремонтирате Устройството!

⚠ **ВНИМАНИЕ!** Продуктът е предназначен само за употреба на закрито.

⚠ **ВНИМАНИЕ!** Не позволявайте на деца да си играят с устройството, особено с бутон S. Пазете устройствата за дистанционно управление на Shelly Wave (мобилен телефони, таблети, компютри) далеч от деца.

⚠ **ВНИМАНИЕ!** Не използвайте устройството във влажна среда. Не позволявайте устройството да се намокри.

⚠ **ВНИМАНИЕ!** Пазете устройството от мръсотия и влага.

⚠ **ВНИМАНИЕ!** Не включвайте устройства едно в друго.

⚠ **ВНИМАНИЕ!** Не включвайте каквото и да е оборудване за директно включване в Устройството. Примери за оборудване с директно включване включват щепселни трансформатори, зарядни устройства за батерии и др.

⚠ **ВНИМАНИЕ!** Не работете покрити.

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Не използвайте Устройството за захранване или контрол на състоянието на включване/изключване на животоподдържащо оборудване.

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Не използвайте Устройството за работа с оборудване, когато неточното време или случайните команди за включване/изключване могат да бъдат опасни. Примери за такова оборудване са сауни, слънчеви лампи, електрически одеяла и др.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Захранване: 220-230 V~, 50 Hz
Консумирана мощност: < 0,7 W
Измерване на мощност [W]: Да
Номинално импулсно издържано напрежение: 2500 V
Макс. комутационно напрежение AC: 230 V
Макс. комутационен ток AC: 12 A макс. изходна мощност: 2500 W (само резистивен товар)
Брой цикли на превключване: 10000
Защита от прегряване: Да
Защита от свръхток: Да
Защита от пренапрежение: Да
Степен на замърсяване: 2
Степен на защита: IP20

Протокол: Z-Wave

CPU: S800

Z-Wave® Разстояние на мрежата: До 40 m на закрито (131 фута) (зависимост от местните условия)

Z-Wave® Mesh честотна лента: 868,4 MHz

Z-Wave® Голямо разстояние: До 80 m на закрито (262 ft.) или до 1000 m на открито (3281 ft.)

Z-Wave® Честотна лента с дълъг обхват: 864 MHz

Z-Wave® повторител: Не (Дълги разстояния), Да (Мрежа)

Макс. радиочестотна мощност, предавана в честотна лента(и): < 25 mW

Размер (В x Ш x Д): 44x44x70 ±0,5 mm / 1,73x1,73x2,75 ±0,02 инча

Тегло: 60 ±1 g / 2,08 ±0,04 oz

Съвместими гнезда: CEE 7/1, CEE 7/3 (Тип F / Schuko) или CEE 7/5 (Тип E)

Съвместими щепсели: CEE 7/2, CEE 7/4 (Тип F / Schuko), CEE 7/7, CEE 7/16 (Тип C) или CEE 7/17

Материал на корпуса: Пластмаса

Цвят: бял, черен

Работна температура на околната среда: -20°C до 40°C / -5°F до 105°F

Влажност: 30% до 70% RH

Макс. надморска височина: 2000 m / 6562 ft.

ПОЧИСТВАНЕ

⚠ **ВНИМАНИЕ!** Преди да почистите Устройството, изключете свързания уред, като натиснете бутона S, извадете го от контакта и след това изключете самото Устройство. Никога не почиствайте устройството, ако е включено в електрическата мрежа!

⚠ **ВНИМАНИЕ!** Използвайте мокра мека кърпа, за да почистите Устройството.

⚠ **ВНИМАНИЕ!** Не използвайте агресивни почистващи препарати!

⚠ **ВНИМАНИЕ!** Не потапяйте Устройството и не го мийте под течаща вода!

ВАЖЕН ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ

Z-Wave® безжичната комуникация може не винаги да е 100% надеждна. Това устройство не трябва да се използва в ситуации, в които животът и/или ценностите зависят единствено от функционирането му. Ако устройството не е разпознато от вашия шлюз или се показва неправилно, може да се наложи да промените типа на устройството ръчно и да се уверите, че вашият шлюз поддържа многоканални устройства Z-Wave Plus® и възможност за Z-Wave® Long Range в случай на устройства с голям обхват.

ИЗХВЪРЛЯНЕ И РЕЦИКЛИРАНЕ

♻ Не изхвърляйте продукта при битовите отпадъци. Рециклирайте продукта, за да предотвратите увреждане на околната среда и здравето и да насърчите опазването на ресурсите. Изхвърлете продукта в подходящ пункт за събиране на отпадъци на ваша отговорност.

Дистрибуторите, от които е закупено устройството, са длъжни да приемат безплатно отпадъчно електрическо и електронно оборудване (WEEE) за правилно изхвърляне.

Някои електронни продукти може да съхраняват лични данни.

Потребителят е отговорен за изтриването на тези данни, преди да изхвърли Устройството. За изтриване нулирайте устройството до фабричните му настройки.

КОД ЗА ПОРЪЧКА: QLPL-0A112EU

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

С настоящото Shelly Europe Ltd. декларира, че радиооборудването тип Shelly Wave Plug S е в съответствие с Директива 2014/53/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес: https://shelly.link/ShellyWavePlugS_LR-DoC



ПРОИЗВОДИТЕЛ:

Shelly Europe Ltd. Адрес: Shelly Europe Ltd, бул. Черни връх 51, сграда 3, ет. 2 и 3, район Лозенец, София 1407, Република България

Тел.: +359 2 988 7435 E-mail: zwave-shelly@shelly.cloud

Поддръжка: <https://support.shelly.cloud/>

Уебсайт: <https://www.shelly.com>

Промените в данните за контакт се публикуват от Производителя на официалния сайт: <https://www.shelly.com>

V1

